SCHEMAT ZASILANIA, SCHEMAT TABLICY T1

Projektowana tablica bezpiecznikowa T1



Odbiorniki:	Główny wyłącznik	Sygnalizacja obecności faz	Osw. ewakuacyjno kierunkowe i awaryjne	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	Rezerwa	Rezerwa	Gn. 230V pom.szatni łazienka	Gn. 230V zasilanie podgrzewacz łazienka	Gn. 230V pom.socjalne +łazienka	Gn. 230V zasilanie pralka	Gn. 230V ogólne komunikacja +pom.porządk.	Gn. 230V ogólne komunikacja +wiatrolap	Gn. 230V ogólne pom.utrzyman. aktyw.ruchow.	Gn. 230V ogólne pom.terapii indywidualnej	Gn. 230V ogólne pom.biurowe	Gn. 230V ogólne pok.zabiegowy pom.odpoczyn.	Gn. 230V ogólne pom. ogólnodostęp.	Gn. 230V ogólne pom. kuchenne	Zasilanie kuchenka elektryczna	Gn. 230V ogólne pom. klubowe	Rezerwa	Zasilanie szafki windy	Gniazdo remontowe windy	Oświetlenie remontowe windy	Gn. 230V komputerowe pom.klubowe pom.terapii	Gn. 230V komputerowe gab.zabiegowy pom.biurowe	Rezerwa	Rezerwa
Obwód nr T1/...			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Typ kabla lub przewodu	Proj. wlz	YDY 3x1,5	YDY(żo)4x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5			YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)5x2,5	YDY(żo)3x2,5		YDY(żo)5x2,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x2,5	YDY(żo)3x2,5		
Typ zabezpieczenia	FR303/63A	3x6A	P312/B10/30AC FR301/40A	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P312/B10/30AC	P304/25/30AC				P304/25/30AC								P304/25/30AC			P304/25/30AC			P312/B16/30AC	P312/B16/30AC	P312/B10/30AC	P312/B16/30AC
												S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S303/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S303/C20A	S301/B16A	S301/B10A				
Stycznik (przekaźnik)		Lampki SVN127																															
Moc			0,05kW	0,6kW	0,6kW	0,75kW	0,8kW	0,7kW	0,95kW			0,6kW	1,5kW	0,9kW	1,5kW	0,8kW	0,6kW	0,8kW	0,6kW	0,6kW	0,8kW	0,6kW	1,0kW	5,0kW	1,0kW		4,0kW	0,5kW	0,1kW	0,6kW	0,9kW		

Rozdzielnie RG do rozbudowy



Projektowana T1

Rozdzielnica podtynkowa IP30

np. FW42US1– 4x2x12



Beata Mazurek - Architekt
ul. Górna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. mobil. 600 37 50 57
tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOZDKOWIE WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICE DLA SENIORÓW, RODZINNY DOM POMOCY I ZESPÓŁ MIESZKAŃ WSPIERANYCH- DO 10 LOKALI MIESZKALNYCH			
Adres:	Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 450			
Inwestor:	Gmina Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka			
Tyt. rys:	SCHEMAT ZASILANIA, SCHEMAT TABLICY T1			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala :	---	Data:
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.	Podpis	05.2017
Projektował:	mgr inż. Marek Alf	SWK/0099/PWOE/14		Nr rys.
Opracował:	mgr inż. Mateusz Zwoliński	---		E9
Opracował:	mgr inż. Iwona Sito	---		
Sprawdził:	mgr inż. Mieczysław Ślusarczyk	221/KI/72		